

Produktblad

Radiomottagare - SEL2641R433-RCV

RX CUBE

Produktbeskrivning

Radiomottagaren RXCube 230V en väldigt liten radiomottagare med en kraftig relä-utgång. Idealisk för styrning av 230Vac applikationer t.ex. lampor eller grindstyrningar där du inte har tillgång till 12 eller 24V.

All programmering sköts i din RXCube app som finns att ladda ner kostnadsfritt i appstore eller google play.

Väldigt enkelt vid installationen, ännu enklare när kunden vill komplettera med fler fjärrkontroller.

Dessutom kan man döpa varje fjärrkontroll i appen vilket gör det väldigt smidigt att t.ex. ta bort en fjärrkontroll som tappats bort.



Funktioner

- Nano-storlek
- Programmeras via app RXCube
- En reläutgång (1 NO)
- Kan programmeras som puls, växlande och tid
- Lagrar upp till 250 sändare
- Möjlighet att namnge fjärrkontroller



IP20



-30°C till +70°C



RoHS

Teknisk information

Utgångar: En reläutgång (1 NO)
Max belastning: 16A vid 230Vac
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1s-23t:59m)
Antal sändare: 250 sändare
Antal UserCube: 100 användare
LCD-display: Nej
Programmering via app: Ja
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Ingång för extern antenn: Nej
Känslighet: -103dBm
Ingångsimpedans: 50 Ohm
Frekvens: 433.92 MHz
Radiotyp: Superheterodyn
Kryptering: KeeLoq® Hopping Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
Dimensioner (L x B x H): 44 x 58 x 25mm
Spänningsmatning: 230Vac
Strömförbrukning: 16mA
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -30°C till +70°C

Tillbehör



CMC5

Licenskort 5 stycken
UserCube användare



CMC10

Licenskort 10 stycken
UserCube användare



CMC25

Licenskort 25 stycken
UserCube användare